

## Amplificateur pour boucles d'induction WPI-450



GARANTIE

5 ANS

réf : WPI-450

L'amplificateur WPI-450 est destiné à apporter aux malentendants équipé d'aides auditives avec la fonction "T" un son de très haute qualité via un champ électromagnétique. (Boucles d'induction)

L'ampli WPI-450 couvre une surface de maximum 800m<sup>2</sup>.

L'équipement de l'ampli comprend: 2 entrées Mic, 1 entrée Mic/Aux, affichage LED (limiteur, sorties, protection, looping, puissance) Sortie looping 12V DC, alimentation fantôme commutable, courant effectif (RMS) 4 A, impédance boucles 0.10 - 1 Ohm, compresseur limiteur



MADE IN EUROPE

<b>Sortie puissance</b>	300 VA
<b>Sorties et zones</b>	1 zone
<b>Bande passante</b>	40-20.000 Hz
<b>Rapport signal/Bruit</b>	-
<b>Distorsion</b>	<0.25%
<b>Entrées</b>	2 Mic XLR, 1 Mic/Aux XLR
<b>Protection fonctions</b>	courts-circuits, surchauffe, charge inductive, Affichage LED: Limiteur, sorties, protection Looping, puissance
<b>Réglage tonalité</b>	non
<b>Alimentation</b>	230 V AC , 50/60 Hz
<b>Dimensions</b>	443x50x205
<b>Couleurs</b>	gris anthracite
<b>Poids</b>	4.1kg
<b>Particularité</b>	livrable avec récepteur casque en option